

GENERADOR PRAMAC ES8000 #AVR

Ref. Hispamast

Descripción...

El **PRAMAC ES8000 #AVR** es un generador de gasolina diseñado específicamente para los profesionales que demandan un funcionamiento intensivo, durante un largo periodo de tiempo.



Características técnicas...

- Frecuencia Hz 50
- Voltaje V 400
- Fase 3
- Potencia de emergencia LTP KVA 8,3
- Potencia en emergencia LTP kW 6.6
- Potencia Continua COP kVA 7.0
- Potencia Continua COP kW 5.6
- Potencia en emergencia monofásica LTP kVA 4.0
- Potencia en continuo COP monofásica kVA 3.7
- Marca Motor Honda
- Sistema de arranque Manual
- Longitud (L) mm 729
- Ancho (W) mm 500
- Altura (H) mm 536
- Peso seco Kg 81
- Capacidad de tanque de combustible l 11

EU20